

Godox

# LED Video Light



Manual de instruções

Modelo: LED 64

## Prefácio:

Obrigado por adquirir este produto Godox!

A luz de vídeo LED64 é excelente para macrofotografia, fotografia de produtos e gravação de vídeo, etc. Essa luz leve e portátil fornece alto brilho e temperatura de cor precisa. Você pode controlar com flexibilidade o brilho da luz usando o dimmer e interligando várias luzes.

## ⚠ Atenção:

- ⚠ Mantenha sempre este produto seco. Não use na chuva ou em condições úmidas.
- ⚠ Não desmonte. Se forem necessários reparos, este produto deve ser enviado para um centro de manutenção autorizado.
- ⚠ Mantenha fora do alcance de crianças.
- ⚠ Como este produto não possui função à prova d'água, tome medidas à prova d'água em ambiente chuvoso ou úmido.
- ⚠ Não use ou guarde o produto se a temperatura ambiente ultrapassar os 50 ° C.
- ⚠ Não use a unidade de flash na presença de gases inflamáveis, produtos químicos e outros materiais similares. Em certas circunstâncias, esses materiais podem ser sensíveis à luz forte emitida por esta unidade de flash e pode resultar em incêndio ou interferência eletromagnética.
- ⚠ Observe as precauções ao manusear as baterias

- Não coloque as baterias no fogo ou aplique calor direto nelas.
- As baterias são propensas a vazamento quando totalmente descarregadas. Evitar danos ao produto, remova as baterias quando o produto não for utilizado por um longo período de tempo ou quando as pilhas ficarem sem carga carregar.
- O líquido das baterias deve entrar em contato com a pele ou roupas, lave imediatamente com água fresca.

## Peças:

- 01. 64 contas de LED
- 02. Interruptor de alimentação
- 03. Controlador de brilho
- 04. Bloqueio do compartimento da bateria
- 05. Conexão Light Hotshoe
- 06. Anel de travamento
- 07. Conexão da Hotshoe da câmera
- 08. Conector de alimentação DC
- 09. Furo de montagem do suporte de 1/4 "



## Instalação e Operação

### • 1.Instalando a luz de vídeo

- Aparafuse o anel de travamento (06) ao ponto mais alto e insira a Conexão do ponto quente da câmera horizontalmente no ponto quente de uma câmera ou câmera de vídeo.

Aperte o anel de travamento (06).



Nota: Se a câmera de vídeo não tiver conexão com hotshoe, é aconselhável comprar um suporte de conexão para a câmera de vídeo. A luz de vídeo possui um orifício de montagem de suporte de 1/4 " como a sua câmera de vídeo. Portanto, você pode conectar facilmente a luz e a câmera de vídeo ao suporte.

### 2.Usando a luz de vídeo



- Deslize a trava do compartimento da bateria (04) para a direita e abra o compartimento.



- Instale as pilhas (4 \* AA) de acordo com as indicações no compartimento e trave-as.



- Ligue a alimentação , a luz de vídeo emitindo luz.



- Gire o Controlador de brilho (03) para ajustar o brilho.

Em vez de pilhas AA, a luz pode usar energia CA usando o conector de energia DC. Conecte a luz de vídeo à energia CA usando um carregador de 5V ( adquirido separadamente). Em seguida, acenda a luz para começar a trabalhar.

### 3.Introdução de várias luzes de vídeo

Através da Light Hotshoe Connection (05) e Camera Hotshoe Connection (07), várias luzes de vídeo podem ser intertravadas para fortalecer o brilho da iluminação e obter um melhor controle dos efeitos de iluminação.



## Technical Data:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Bateria                     | Quatro pilhas AA |
| Fonte de alimentação DC     | 5V               |
| Potência (máx.)             | <4.5W            |
| Temperatura de cor          | 5500~6500K       |
| Brilho                      | >1000Lux (0.5m)  |
| Controle de brilho          | Stepless         |
| Quantidade de contas de LED | 64               |
| Temperatura de operação     | -10~40°C         |
| Dimensão                    | 85mm*85mm*35mm   |
| Peso líquido                | 130g             |

\* O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.